Capacitance Polarity & Short Checker

電解ｺﾝﾃﾞﾝｻ　ｼｮｰﾄﾁｪｯｶ

Model3111

印加電圧とリーク電流リミットをディジタルスイッチにより
任意に設定が可能！

- チャージ電源内蔵
- チャージ電圧　0．2V～5．0V（0．1Vステップ）
- 検出電流　±1999μA
- リーク判定表示　0～1999μA
- 出力数　4ポイント
- 判定出力　LO，GO，HI
- 出力インピーダンス　1kΩ

電解コンデンサのショートチェックに不可欠な機能を装備．
リーク電流値が表示され、検出電流値の設定が簡単になりました。

アール・エス・ティエンジニアリング株式会社

KYOTO　JAPAN

電解コンデンサ ショートチェッカ　リーク電流値表示タイプ
Capacitance Short Checker　Model 3111

本器は電解コンデンサ等に適切な充電電圧値を設定する事により、リーク電流を検出（表示）します。
検出したリーク電流値に対し、ディジタルコンパレータを行いコンデンサの状態（ショート）を判定します。
設定値を変化させた時、又は、Disp キースイッチにより設定値を Display 表示部にリアルタイムに表示させることができます。

チャージ用電源（予備充電用）	電圧　0．2V～5．0V（ディジタルSWにより0．1Vステップ設定） 出力インピーダンス　1kΩ 出力数　4ポイント
検出用電圧出力	チャージ電源選択電圧と同じ
検出電流	－1999～＋1999μA
判　定	0～1999μA　LO-Limit 、HI-Limit　2段設定（ディジタルSW）
測定時間	50Hz：90msec以内　60Hz：80msec以内
入出力	入力 ・・・・・・・ スタート、リセット 出力 ・・・・・・・ LO、GO、HI、EOC
入出力端子	コントロールコネクタ　Dsubコネクター 15P チャージ出力、測定入力コネクタ　Dsubコネクター 9P
表　示	リーク電流値 ・・・・・・・・・ －1999～＋1999 判　定 ・・・・・・・・・ LO、GO、HI
外部インターフェース電源	＋12V ～ ＋24V　50mA以上
電　源	AC 100V ±10% 50/60Hz
外形寸法	約255（W）×90（H）×255（D）mm（突起物は含みません）
重　量	約3kg

定　価　¥135,000

※本カタログの商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が別途付加されますのでご了承お願いします。
製品改良等により仕様、外観、の一部を予告なく変更することがあります。

RST ENGINEERING
アール・エス・ティエンジニアリング株式会社
本　社 〒607-8221 京都市山科区勧修寺西金ヶ崎382番地
TEL(075)501-5501 FAX(075)501-7091
福知山事務所 TEL/FAX（0773）24－5276
URL http://www.rst-eng.co.jp
E－mail: info@rst-eng.co.jp